der Netzbetreiber.
REGENSBURG NETZ
Ein Unternehmen der REWAG

Verriegelungen Schaltanlage für Garagenstation Provisorium 2

Bei eingeschaltetem Erder darf kein Sammelschienentrenner eingeschaltet werden. Verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter beim Schalten von Hand, verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Bei eingeschalten Sammelschienentrenner darf der Erder nicht eingeschaltet werden. Verriegeln elektrisch über Sperrmagnete, mechanisch über den Dreistellungsschalter beim Schalten von Hand, verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Bei eingeschaltetem Leistungsschalter darf der Abgangserder nicht eingeschaltet werden. Verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter beim Schalten von Hand, verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Wenn der Leistungsschalter eingeschaltet ist und der Sammelschienentrenner ein ist, darf der Sammelschienentrenner nicht ausgeschaltet werden. Verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter beim Schalten von Hand, verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Wenn der Leistungsschalter eingeschaltet ist und der Sammelschienentrenner aus ist, darf der Sammelschienentrenner nicht eingeschaltet werden. Verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter beim Schalten von Hand, verriegeln mechanisch über den Dreistellungsschalter und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Öffnen der Abdeckung zum Kabelanschlussraum darf nur bei geerdetem Abgang erfolgen.

Enterden des Abzweiges nur bei geschlossenem Kabelanschlussraum.