

Verriegelungen S Adolf-Schmetzer-Straße

Bei eingeschaltetem Erder darf kein Sammelschientrenner eingeschalten werden. Verriegeln über Hardware beim Schalten von Hand, verriegeln über Hardware und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Bei eingeschaltetem Sammelschientrenner darf der Erder nicht eingeschalten werden. Verriegeln über Hardware beim Schalten von Hand, verriegeln über Hardware und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Wenn auf der Sammelschiene ein Sammelschientrenner eingeschalten ist, darf die Sammelschiene nicht geerdet werden. Verriegeln über Hardware beim Schalten von Hand, verriegeln über Hardware und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Wenn die Sammelschiene geerdet ist, darf auf der Sammelschiene kein Sammelschientrenner eingeschalten werden. Verriegeln über Hardware beim Schalten von Hand, verriegeln über Hardware und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Bei eingeschaltetem Leistungsschalter darf der Abgangserder nicht eingeschalten werden.

Wenn der Leistungsschalter eingeschalten ist und die Sammelschientrenner aus sind, darf der Sammelschientrenner nicht eingeschalten werden. Verriegeln über Hardware beim Schalten von Hand, verriegeln über Hardware und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Wenn der Leistungsschalter und der Sammelschientrenner eingeschalten sind, darf dieser Sammelschientrenner nicht ausgeschalten werden. Verriegeln über Hardware beim Schalten von Hand, verriegeln über Hardware und Software beim Schalten über Schutzgeräte.

Das Ein- und Ausschalten eines Sammelschientrenners, wenn ein Sammelschientrenner eingeschaltet ist, ist nur möglich:

Wenn bei eingeschaltetem Leistungsschalter, über eine eingeschaltete Kupplung (Querkupplung) die beiden Sammelschienen A1/B1 bzw. A2/B2 miteinander gekuppelt sind. Kupplungsbedingungen gelten auch wenn die Kupplung über 2 Längskupplungen zum nächsten Sammelschienenabschnitt und die Querkupplung in diesem Sammelschienenabschnitt eingeschaltet sind. Verriegeln über Software.

Öffnen der Abdeckung zum Kabelanschlussraum darf nur bei geerdetem Abzweig erfolgen.

Enterden des Abzweiges nur bei geschlossenem Kabelanschlussraum.

Das Erden der Sammelschiene darf nur über Querkupplungen erfolgen.

Das Erden im Querkupplungsfeld darf nur möglich sein, wenn alle Sammelschientrenner auf der zu erdenden Sammelschiene aus sind. Verriegelung über Hardware und Software.

Das Ausschalten von dem Querkupplungs-Leistungsschaltern, darf nur möglich sein, wenn keine Kupplung in einem anderen Feld ein ist. Verriegelung über Hardware und Software.