

## Regelplan B I / 6

Zweistreifige Fahrbahn mit  
halbseitiger Sperrung

Verkehrsregelung durch  
Lichtzeichenanlage mit  
Fußgängerführung

### Querabspernung auf dem Gehweg

durch Absperrschrankengitter  
(zur Anbringung von Zusatzzeichen  
1000-12/22 siehe Teil B,  
Abschnitt 2.4.5)

### Querabspernung

durch Absperrschrankengitter  
mit mindestens 2 doppelseitigen  
gelben Warnleuchten und  
doppelseitige Leitbake mit  
doppelseitiger gelber Warnleuchte

### Längsabspernung zur Fahrbahn

durch doppelseitige Leitbaken  
Abstand max. 9 m  
Absperrschrankengitter am  
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3  
ist zu beachten

### Längsabspernung zum Gehweg

durch Absperrschrankengitter  
Warnleuchten gemäß RSA Teil B,  
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,  
Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter  
am Gehweg gegenüber  
anstatt zwischen Arbeits-  
bereich und Fahrbahn  
[ ] erforderliche Länge und  
Lage gemäß beigefügtem  
Lageplan geprüft und  
angeordnet

3) [x] Signalzeitenplan,  
[x] Signallageplan  
[x] Phasenfolgeplan  
als Anlage beigefügt und  
angeordnet  
*möglichst verkehrsabhängige  
Schaltung anordnen*

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 04.2022

## Bauphase 1, 2, 3

1.1 Rückbau Gleise  
3-spurig auf 1-spurig  
mit LSA

