111-AMM_Außentürliste

09.11.2026 Änderungen sind rot markiert

Allgemein									Einbausituation									Anforderungen								Türtechnik																
																										Beschläge & Schlösser			ELT-Ausstattung													
Türnummer	Material	Türtyp	Anzahl	Geschoss	Raum	Öffnungsrichtung nach DIN innen / außen	Flügelanzahl	Sonderteile	Türmaße (BxH)	Lichte Mindestmaße Durchgang (BxH) / AGEO	Rohbauöffnung (BxH)	Fassadenöffnung (BxH)	Material Rohbauwand	Material Wandbekleidung innen / außen	Fußbodenaufbau	Höhendifferenz v. außen n. innen	Schwelle	Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand	Wärmedurchgangskoeffizient Ud	Brandschutz	Öffnung zur Rauchableitung	Einbruchwiderstandsklasse	Öffnungsunterstützung Klasse 3	Panikfunktion DIN EN 179	Füllung	Türgarnitur Gangflügel innen / außen	Türschließer innenliegend	Feststelleinrichtung	ELT-Anschluss	CAT7-Anschluss	Automatikantrieb	Elektrischer Türöffner / Taster	Bewegungsmelder einstellbar, geschlossen / offen / Ladenschluss	Öffnungsüberwachung mit Aufschaltung GLT, inkl. Controller	Abgesetzte Steuerung mit Tableau für Einbau in Leerdose, inkl. Controller	Fluchtwächter	Aufschaltung an bauseitige Zutrittskontrolle mittels Controller	Potentialfreier Kontakt: Ansteuerung Gegensprechanlage	Potentialfreier Klingelkontakt		Ansteuerung Fluchtweg und Rauchableitung	ELT Übergabepunkt
									m	m	m	m	-	-	m	m		dB																								
Einbau in Wand																																										
AT01.1	Al	Dreh	1	00	Gang NO	R außen	1	SL fest, OL fest	2,05 x 3,53	1,05 x 2,10	2,07 x 3,76	2,01 x 3,53	StB	GPU / VMW	0,22	0,02	ST01	-	1,0	-		-	Ja	E	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-	-	-		-	1 x Übergabedose in ZD, Leerrohr durch Rohbauer
AT01.2	Al	Dreh	2	00	Gang NO	L außen	1	SL fest, OL fest	2,05 x 3,53	1,05 x 2,10	2,07 x 3,76	2,01 x 3,53	StB	GPU / VMW	0,22	0,02	ST01	-	1,0	-		-	Ja	E	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-	-	-		-	1 x Übergabedose in ZD, Leerrohr durch Rohbauer
AT02.1	Al	Dreh	1	00	Gang NO	R innen	1	SL fest	2,05 x 3,03	1,05 x 2,10	2,07 x 3,26	2,01 x 3,03	StB	GPU / VMW	0,22	0,02	ST02	-	1,0	-		-	Ja	-	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1 x Übergabedose in ZD, Leerrohr durch Rohbauer
AT02.2	Al	Dreh	1	00	Gang NO	L innen	1	SL fest	2,05 x 3,03	1,05 x 2,10	2,07 x 3,26	2,01 x 3,03	StB	GPU / VMW	0,22	0,02	ST02	-	1,0	-		-	Ja	-	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1 x Übergabedose in ZD, Leerrohr durch Rohbauer
AT03	Al	Dreh	2	00	Gang NO	L&R auß	2	OL fest GT02	3,05 x 3,53	2,70 x 2,60 (MED)	3,07 x 3,76	3,01 x 3,51	StB	GPU / VMW	0,22	0,00	ST 03	-	1,0	-		-	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	Ja	Ja	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-	-	-		-	1 x Übergabedose in ZD, Leerrohr durch Rohbauer
AT04.1	Al	Dreh	1	00	Eingriff LKV	R innen	2	SL fest, OL öffenbar	2,05 x 3,03	1,05 x 2,10	2,07 x 3,26	2,01 x 3,01	StB	GPU / WDVS	0,22	0,00	ST05	38dB	1,0	-		-	Ja	-	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	nur OL NRWG	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1 x Übergabedose in ZD, Leerrohr durch Rohbauer
AT04.2	Al	Dreh	1	00	Eingriff LKV	L innen	2	SL fest, OL öffenbar	2,05 x 3,03	1,05 x 2,10	2,07 x 3,26	2,01 x 3,01	StB	GPU / WDVS	0,22	0,00	ST05	38dB	1,0	-		-	Ja	-	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	nur OL NRWG	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1 x Übergabedose in ZD, Leerrohr durch Rohbauer
AT05	Al	Schiebe	1	00	LKV	L&R	1	OL fest	4,05 x 3,03	1,25 x 2,10 (DGUV)	4,07 x 3,26	4,01 x 3,01	StB	GPU / WDVS	0,22	0,00	ST04	38dB	1,0	-		-	-	-	GT02	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja		Akkupufferung, Schlüsseltaster FW-Dreikant	5 x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, z.T. Leerrohr durch Rohbau
AT06.1	Al	Dreh	3	00		L außen	1	OL fest	1,31^5 x 3,03	1,05 x 2,10	1,33^5 x 3,26	1,27^5 x 3,03	StB	GPU / TZ	0,22	0,02	ST01	-	1,0	-		-	Ja	E	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-	-	-		-	durch Leerrohr zu Übergabedose in SB-Wand
AT06.2	Al	Dreh	2	00		R außen	1	OL fest	1,31^5 x 3,03	1,05 x 2,10	1,33^5 x 3,26	1,27^5 x 3,03	StB	GPU / TZ	0,22	0,02	ST01	-	1,0	-		-	Ja	E	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-	-	-		-	durch Leerrohr zu Übergabedose in SB-Wand
AT07	Al	Dreh	1	00		R innen	1	SL fest, OL fest	2,05 x 3,53	1,05 x 2,10	2,07 x 3,76	2,01 x 3,53	StB	GPU / VMW	0,22	0,02	ST02	-	1,0	-		-	Ja	-	GT02	Dr / Kn	OTS ÖB	Ja	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	5 x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, z.T. Leerrohr durch Rohbau
AT08.1	St	Dreh	2	00		R außen	1	-	1,11^5 x 2,25	1,00 x 2,10	1,13^5 x 2,48	1,07^5 x 2,25	StB	GPU / TZ	0,22	0,02	ST01	-	1,0	-		RC2N	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT08.2	St	Dreh	2	00		R außen	1	-	1,11^5 x 2,25	1,00 x 2,10	1,13^5 x 2,48	1,07^5 x 2,25	StB	GPU / WDVS	0,22	0,02	ST01	-	1,0	-		-	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT08.3	St	Dreh	1	00		L außen	1	-	1,11^5 x 2,25	1,00 x 2,10	1,13^5 x 2,48	1,07^5 x 2,25	StB	GPU / TZ	0,22	0,02	ST01	-	1,0	-		RC2N	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT08.4	St	Dreh	3	00		R außen	1	-	1,11^5 x 2,25	1,00 x 2,10	1,13^5 x 2,48	1,07^5 x 2,25	StB	GPU / WDVS	0,22	0,02	ST01	-	1,0	fh, ds, ss		RC2N	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT09.1	St	Dreh	1	01		R innen	1	-	1,26 x 2,26	1,00 x 2,10	1,32 x 2,44	1,26 x 2,26	StB	GPU / VMW	0,11	-0,04	ST02	-	1,0	-		-	-	-	Blech	Kn / Dr	OTS ÖB	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
AT09.2	St	Dreh	1	02		L innen	1	-	1,26 x 2,26	1,00 x 2,10	1,32 x 2,39	1,26 x 2,52	StB	GPU / VMW	0,15	0,31	ST02	-	1,0	fb, ds, ss		-	-	-	Blech	Kn / Dr	OTS ÖB	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
AT10.1	St	Dreh	1	06.5	TH	R innen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,39	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,15	0,02	ST02	-	1,0	-		-	Ja	E	Blech	Kn / Dr	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT10.2	St	Dreh	1	04	NR	R innen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,39	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,15	0,02	ST02	-	1,0	-		-	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT 10.3	St	Dreh	1	04	Aufzug	L außen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,39	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,15	0,02	ST01	-	1,0	-		-	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT 10.4	St	Dreh	1	00	TH1	R außen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,46	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,22	0,02	ST01	-	1,0	-		RC2N	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT10.5	St	Dreh	2	03, 06.5	TH1,TH3	L innen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,39	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,15	0,02	ST02	-	1,0	-		-	Ja	E	Blech	Kn / Dr	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT10.6	St	Dreh	1	07	HLP Ü	R innen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,39	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,15	0,02	ST02	-	1,0	-		-	Ja	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT10.7	St	Dreh	2	04,06	NR	L innen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,39	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,15	0,02	ST02	-	1,0	-		-	-	-	Blech	Kn / Dr	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT10.8	St	Dreh	1	04	NR	R innen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,39	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,15	0,02	ST02	-	1,0	-		-	-	-	Blech	Dr / Kn	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT10.9	St	Dreh	2	06	NR	R innen	1	-	1,31^5 x 2,23	1,05 x 2,10	1,33^5 x 2,39	1,27^5 x 2,23	StB	GPU / TZ	0,15	0,02	ST02	-	1,0	-		-	-	-	Blech	Kn / Dr	OTS ÖB	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	1x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT11	St	Dreh	2	06	Technik	R / L inne	2	-	3,18 x 3,21	2,90 x 3,10	3,20 x 3,64	3,20 x 3,22	TBM	GPU / PAN	0,15	-0,27	ST02	25dB	1,0	-		-	-	-	Blech	Kn / Dr	OTS ÖB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
AT12	Al	Dreh	1	07	HLP	R / L inne	2	-	2,17^5 x 2,53	1,25 x 2,10 (DGUV)	2,19^5 x 2,69	2,13^5 x 2,51	StB	GPU / PAN	0,15	0,00	ST05	-	1,0	-		-	Ja	-	GT02	Dr / Dr	OTS ÖB	Ja	Ja	-	Ja	Innen, 2-flg.	Außen	Ja	-	-	-	-	-		-	3x Übergabedose AP innenseitig neben Tür, Kabelkanal durch Türenbauer
AT13	Al	Dreh	3	03	ITS / Hof	L außen	1	-	1,27^5 x 2,12^5	1,05 x 2,05	1,29^5 x 2,20^5	1,23^5 x 2,29^5	SLB	GPU / TZ	0,15	0,18^5	ST01	-	1,0	-		-	-	-	GT02	Kn / Dr	OTS ÖB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
AT14	St	Dreh	1	00	Beschäumung	L außen	1	-	0,69^5 x 0,67^5	0,50 x 0,50 (FW)	0,71^5 x 0,78^5	0,65^5 x 0,65^5	StB	GPU / Al	-	-	-	-	1,0	-		-	-	-	Blech	- / Kn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Einbau in PR																																										
AT21		Schiebe	1	00	Windfang innen		2		2,94 x 2,50	-	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST04	-	1,0	-		-	-	-	GT05	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	-	-	-		-	2x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, z.T. Leerrohr durch Rohbau
AT22		Schiebe	1	00	Windfang außen		2		2,94 x 2,50	-	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST04	-	-	-		-	-	-	GT05	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja		-	5x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, Leerrohr durch Fassadenbau
AT23		Schiebe	1	00	Haus A		2		1,87^5 x 2,57	-	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST04	-	1,0	-		-	-	-	GT05	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja		-	2x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, z.T. Leerrohr durch Rohbau
AT24		Schiebe	1	00	Notaufnahme		2		1,58^5 x 2,50	-	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST04	-	1,0	-		-	-	-	GT05	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja		-	5x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, Leerrohr durch Fassadenbau
AT25		Schiebe	2	00	Cafe		2		1,94 x 2,50	1,05 x 2,10	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST04	-	1,0	-		-	-	D	GT05	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	-	-	-		Akkupufferung, Schlüsseltaster FW-Dreikant	3x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, Leerrohr durch Fassadenbau
AT26		Schiebe	1	00	Foyer		2		1,94 x 2,50	-	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST04	-	1,0	-		-	-	-	GT05	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	-	-	-		-	3x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, Leerrohr durch Fassadenbau
AT27		Schiebe	1	00	Elsengang		2		1,94 x 2,50	1,05 x 2,10	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST04	-	1,0	-		-	-	D	GT05	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	-	-	-		Akkupufferung, Schlüsseltaster FW-Dreikant	2x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, Leerrohr durch Fassadenbau
AT28		Schiebe	1	04	Dachgarten		2		1,94 x 2,45	1,05 x 2,10	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST04	-	1,0	-		-	-	D	GT05	-	-	-	Ja	-	Ja	-	beidseitig	Ja	Ja	-	Ja	-	-		Akkupufferung, Schlüsseltaster FW-Dreikant	3x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, Leerrohr durch Fassadenbau
AT29.1		Dreh	1	00	Konferenz		2		1,94 x 2,50	-	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST05	-	1,0	-		-	Ja	-	GT05	Dr / Kn	OTS ÖB	Ja	Ja	-	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	3x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, Leerrohr durch Fassadenbau
AT29.2		Dreh	1	00	Konferenz		2		2,70 x 2,70	2,30 x 2,60 (MED)	-	-	PR	PR	0,22	0,00	ST05	-	1,0	-		-	Ja	-	GT05	Dr / Kn	OTS ÖB	Ja	Ja	-	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-	-		-	3x Übergabedose in ZD bei nächstgelegener Reviklappe, Leerrohr durch Fassadenbau

Alle Türen

Keine Aufschaltung auf BMA
kein mechanischer Sonnenschutz
Drückerhöhe 105cm
Keine EMA
Zutrittskontrolle mit Chipsystem, Kombination mit Bestand erforderlich
Obentürschließer mit integrierten Öffnungsbegrenzern
Öffnungsunterstützung Klasse 3 gem. Angabe Barrierefreiheit für alle Türen außer Nebentüren Technik
Grundsätzlich Panikfunktion E mit Wechselgarnitur (Knauf außen), in Teilbereichen Funktion D
Fluchtwächter an Türen, die üblicherweise nicht genutzt werden sollen (nur als Rettungsweg) - batteriebetrieben
Alle Elemente Anschluss an Potentialausgleich über Fassade herstellen
kein Rauchschutz
Leitungen beschriften und Adernbelegung an Elektriker übergeben
Inbetriebnahme und Integration durch VE 320.2
alle Automatiktüren mit Controllern und Tableaus, zum Einbau in bauseitig vorhandenen Tresen
Automatiktüren ohne Panikfunktion: entriegeln bei Stromausfall, manuell öffenbar
Automatiktüren mit Panikfunktion: öffnen bei Stromausfall automatisch, können mit Taster geschlossen werden durch FW

Alle Automatikschiebetüren

Hauptschließkante: Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen z.B. Infrarotsensoren beidseitig gemäß EN 16005
Nebenschließkante gegen Quetschen, Anstoßen, Scheren und Einziehen: Infrarotsensor gemäß EN 16005, 1x pro Flügel

Legende

OTS = innenliegender Außentürschließer
SZK = Selbstverriegelndes Zutrittskontrollschloss
SPS = Selbstverriegelndes Panikschloss

ST01 = Schwelle Typ 01: Anschlagschwelle, nach außen öffnend
ST02 = Schwelle Typ 02: Automatikdichtung
ST03 = Schwelle Typ 03: Nullschwelle befahrbar
ST04 = Schwelle Typ 04: Nullschwelle, Führung Automatik-Schiebetür
ST05 = Schwelle Typ 05: Nullschwelle, Automatikdichtung

fh, ds, ss = feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss ($EI_2 30$, S_a, C, Dauerfunktionsprüfung)
fb, ds, ss = feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss ($EI_2 90$, S_a, C, Dauerfunktionsprüfung)